

XP-T8K-ALIZE

PORTABLE POWER

Stromerzeuger Baureihe INDUSTRIAL

PRODUKTVORZÜGE

- Langlebiger Profi-Motor von Mitsubishi mit 1500 min⁻¹, wassergekühlt
- Hohe Tankkapazität
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Komplette Schaltanlage
- Niedriger Geräuschpegel

1500 U/min.: Niedrigere Motordrehzahl, längere Lebensdauer, geringerer Verbrauch, größere Wartungsintervalle.

AVR Durch die elektronische Spannungsregelung im Bereich +/- 2%, je nach Modell, vermeidet der AVR jedes Risiko der Beschädigung von Kesselreglern und anderen elektronisch geregelten Ausrüstungen.

Baureihe INDUSTRIAL

Eine extrem leistungsfähige Technologie für eine regelmäßige und intensive Anwendung, bei der viel Energie und ein niedriger Schallpegel gefragt sind.



XP-T8K-ALIZE

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	INDUSTRIAL
Frequenz (Hz)	50
Spannung (V)	400/230
Standard Schaltanlage	APM303
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	86
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	70
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	58

LEISTUNGEN

Spannung (V)	ESP		PRP		Stromstärke (A)
	kWe	kVA	kWe	kVA	
400/230	6	7.50	5.50	6.80	10.80

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ	MITSUBISHI
Motor Typ	L3E-SD
Marke Motor	Athmo
Anordnung der Zylinder	L
Anzahl Zylinder	3
Hubraum (l)	0.95
Bohrung (mm)	76
Hub (mm)	70
Verdichtungsverhältnis	23 : 1
Drehzahl (U/min)	1500
Kolbengeschwindigkeit (m/s)	3.50
Leistung ESP (kW)	7.60
Regelklasse (%)	+/- 2.5%
Art der Regelung	Mechanik
Verbrauch bei 75% Last (l/h)	1.70
Kapazität Öl (l)	4.10
Ölverbrauch bei 100 % Last (l/h)	0.0060

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Markenzeichen der Lichtmaschine	
Generatorreferenz	AT00260T
Spannungsregelung bei festgelegter Betriebsart (+/- %)	+/- 1%

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHLTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 230V 16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 400V 16A - Schutzschalter + Differentialschutz + Betriebsstundenzähler + MICS NEXYS

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	150
Breite (cm)	76
Höhe (cm)	103
Nettogewicht (kgs)	390

LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung



Thermoschutzschalter

OPTIONEN



CM308

Fernsteuerung

Fernsteuerung in separatem Gehäuse mit Start/Stop-Taste, Betriebsleuchte und Leuchte für Stromerzeugerstörung, Lieferung ohne Kabel



VERSO-M

Schaltanlage für automatischen Start

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)



R08B

Straßenanhänger

Straßenanhänger mit fester Zugeinrichtung (Zulässiges Gesamtgewicht bis 750 Kg mit Zulassung). Nettogewicht: 190 kg. Gesamtmaße: 2,91 X 1,54 X 1,53 m.

RMS

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme : Überprüfung der Konformität der Anlage, Kontrolle der Uüllstände, Inbetriebsetzung, Tests mit und ohne Last, Unterweisung des Kunden in Wartung und Unterhaltung des Stromerzeugers



RBH1

Ölkanister

Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).



RBH0-5

Ölkanister

Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).



RPM

Steckersatz

Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V



RPQ

Erdungsstab

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt